

Autotrasformatori variabili monofase chiusi serie VAM

I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 270V CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI.

DI SERIE VENGONO MONTATI INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN INGRESSO, MORSETTI DI INGRESSO E USCITA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO. OPTIONALS DISPONIBILI: VOLTMETRO DIGITALE CON LETTURA DELLA TENSIONE DI USCITA, LETTURA DELLA TENSIONE DI INGRESSO E USCITA, AMPEROMETRO PER LETTURA DELLA CORRENTE IN USCITA, INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN USCITA, SCARICATORE DI SOVRATENSIONI, PRESE IN USCITA (STANDARD EUROPEO).

SONO DISPONIBILI, SU RICHIESTA, IL MODELLO MOTORIZZATO E UNA VERSIONE CON USCITA STABILIZZATA.

Entrata: 230 V. +/-10%

Uscita: 0-250 V

MODELLO	VAM060	VAM100	VAM150	VAM200
Corrente uscita A	6	10	15	20
Potenza max VA	1620	2700	4150	5400
Larghezza mm. A	230	230	340	340
Profondità mm. B	460	460	460	460
Altezza mm. C	230	230	250	250
Peso kg.	11	13	17	20



(l'immagine può includere anche alcuni optional)

Dotazioni

Morsettiera ingresso

Interruttore automatico in ingresso

Manopola per la regolazione della tensione in uscita

connettori in uscita: morsetti posteriori

istruzioni in italiano/inglese

Su richiesta, disponibili come optional:

Voltmetro digitale f.s. 600V

Amperometro digitale in uscita

Interruttore automatico in uscita

Uscita su morsetti serrafilo sul frontale

Motorizzazione con comando a potenziometro e regolazione stabilizzata della tensione

Comando remoto da segnale analogico 0:10Vdc

Automatismi o cicli di collaudo custom controllabili anche da software

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale- Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. □ 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – Fax +39-0536261381 - e-fax (italy only) 1782214454 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactorsrl.it



**ISO9001-
2008
CERT. I 423**

Autotrasformatori variabili monofase chiusi motorizzati e stabilizzati VAM__M12R10

I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 270V CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI.

LA VERSIONE RVP INCLUDE LA MOTORIZZAZIONE DEL VARIATORE COMANDATA DA UNA SCHEDA DI CONTROLLO CHE MANTIENE LE TENSIONE IMPOSTATA ENTRO UN RANGE DEL $\pm 1\%$ GRAZIE A UN SISTEMA DI FEEDBACK SULL'USCITA.

E' POSSIBILE REGOLARE LA TENSIONE DI USCITA TRAMITE IL POTENZIOMETRO MULTIGIRI SUL FRONTALE O UN SEGNALE ANALOGICO 0:10Vdc DA INVIARE A UN CONNETTORE POSTO SUL RETRO DELL'APPARECCHIO. DI SERIE VENGONO MONTATI INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN INGRESSO, MORSETTI DI INGRESSO E USCITA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO. OPTIONALS DISPONIBILI: VOLTMETRO DIGITALE CON LETTURA DELLA TENSIONE DI USCITA, LETTURA DELLA TENSIONE DI INGRESSO E USCITA, AMPEROMETRO PER LETTURA DELLA CORRENTE IN USCITA, INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN USCITA, SCARICATORE DI SOVRATENSIONI, PRESE IN USCITA (STANDARD EUROPEO).

Entrata: 230 V. +/-10%

Uscita: 0-250 V

Precisione della tensione in uscita: +/-1%

MODELLO	VAM060M12R10	VAM100M12R10	VAM150M12R10	VAM200M12R10
Corrente uscita A	6	10	15	20
Potenza max VA	1620	2700	4150	5400
Larghezza mm. A	230	230	340	340
Profondità mm. B	460	460	460	460
Altezza mm. C	230	230	250	250
Peso kg.	12	14	18	21



(l'immagine può includere anche alcuni optional)

Dotazioni

Morsettiera ingresso

Interruttore automatico in ingresso

Potenziometro per la regolazione della tensione in uscita

Contatto morsettiera per la regolazione della tensione in uscita tramite SEGNALE ANALOGICO 0:10V

Deviatore per scambio comando locale/remoto

connettori in uscita: morsettiera sul retro

istruzioni in italiano/inglese

Su richiesta, disponibili come optional:

Interruttore automatico in uscita

Volmetro digitale f.s. 600V

E' POSSIBILE FORNIRE IL POTENZIOMETRO SEPARATAMENTE PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DA REMOTO

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso

K-FACTOR SRL unipersonale- Via Giotto 9 – 42014 Castellarano (RE) Italy - C.F. e P.IVA (VAT#) IT 02422010369

R.E.A. di RE n. 286968 – C.S. 10.000,00 – N. Iscrizione Reg. Imprese di RE: 02422010369

Tel +39-0536261380 – Fax +39-0536261381 - e-fax (italy only) 1782214454 - e-mail: info@kfactor.it - http://www.kfactorsrl.it



**ISO9001-
2008
CERT. I 423**